

PRACA AWARYJNA

W przypadku braku zasilania 220V

- > aparat FORTEL pracuje na linii L1 jak standardowy aparat telefoniczny
- > Możliwe jest przyjmowanie i inicjowanie rozmów na L1

Przyciski L1, L2, L3, L4 i ich diody nie działają

USUWANIE USTEREK


OBJAWY	PRZYCZYNA I SPOSÓB USUNIĘCIA
Przyciski L1, L2, L3, L4 i diody nie działają.	Brak zasilania - awaria zasilania 220V lub wyjęta wtyczka zasilacza sieciowego. Sprawdź napięcie 220V w gnieździe (podłączając lampę lub radio) lub włącz wtyczkę.
<ul style="list-style-type: none">- nie ma wywołania z linii zewn.- aparat nie wybiera numerów- nie można prowadzić rozmowy- aparat wybiera, ale nie słychać rozmówcy lub on nas nie słyszy	<p>PRZYCZYNA 1 Uszkodzony przewód przyłączeniowy</p> <p>PRZYCZYNA 2 Uszkodzony mikrotelefon</p> <p>PRZYCZYNA 3 Uszkodzony sznur skrętny mikrotelefonu Zgłoś wymianę uszkodzonego podzespołu w autoryzowanym serwisie</p>

W opakowaniu Aparatu FORTEL znajdują się:

- | | |
|---|----------|
| 1. Aparat telefoniczny FORTEL | - 1 szt. |
| 2. Mikrotelefon | - 1 szt. |
| 3. Sznur skrętny mikrotelefonu | - 1 szt. |
| 4. Sznur przyłączeniowy aparatu | - 1 szt. |
| 5. Gniazdo przyłączeniowe FCC 8/8 z wkrętami | - 1 szt. |
| 6. Zasilacz AC 10,5V/600mA | - 1 szt. |
| 7. Instrukcja instalacji ,obsługi i konserwacji | - 1 szt. |
| 8. Karta gwarancyjna | - 1 szt. |
| 9. Dyskietka z oprogramowaniem i przewód do PC, oraz
mikrotelefon nagłówny stanowi wyposażenie specjalne i jest
dostarczane na życzenie za dodatkową opłatą | - 1 szt. |

PODŁĄCZENIE LINII TELEFONICZNYCH

GNIAZDO PRZYŁĄCZENIOWE NAŚCIENNE



- 1 - zaciski instalacji
2 - otwory mocowania podstawy gniazda
3 - gniazdo FCC 8/8


nr. zacisków i ich podłączenie

1-2	podłączyć linię	L1
3-4	podłączyć linię	L2
5-6	podłączyć linię	L3
7-8	podłączyć linię	L4

PODŁĄCZENIE MAGNETOFONU

3-5 wyjście sygnału do magnetofonu

1-4 zestaw zwierny -w czasie rozmowy zwarty
w czasie podtrzymania rozwarty




Gniazdo aparatu telefonicznego FORTEL- do nagrywania na magnetofon
Zestaw zwierny na kołkach 1-4 może być wykorzystany do automatycznego sterowania zapisem.

PODŁĄCZENIE KOMPUTERA

Rejestracja zgłoszeń umożliwia : analizę ilości zgłoszeń, gęstości połączeń w poszczególnych porach dnia, oraz wykazuje fakty nie podjęcia zgłoszeń.

Aby uruchomić rejestrację zgłoszeń na dowolnym komputerze PC należy dodatkowo zakupić:

1. Przewód przyłączeniowy do komputera
2. Dyskietkę z programem



- Aparat "FORTEL" powinien pracować w pomieszczeniu zamkniętym o temp.od -10 do +60 stopni Celsjusza , wilgotności względnej od 0- 80% wolnym od oparów kwasów i chemikaliów.
- Nie jest wskazane umieszczanie elementów aparatu w pobliżu urządzeń emitujących silne pole magnetyczne
- Aparat "FORTEL" nie wymaga wyłączania zasilania - zasilacz jest przeznaczony do pracy ciągłej
- serwis ● Usuwanie uszkodzeń może dokonywać tylko uprawniony do tego lub osoba przeszkolona u producenta tj.w **"INTERPROTEL"**
- Zakurzony sprzęt należy co pewien czas czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z mydłem
- Nie należy używać płynów zawierających środki ścierne
- i ● Nie wolno używać do czyszczenia benzyny,spirytusu,rozpuszczalników innych agresywnych środków chemicznych.

NOTATKI UŻYTKOWNIKA

NOTATKI UŻYTKOWNIKA

NOTATKI UŻYTKOWNIKA

NOTATKI UŻYTKOWNIKA
